

Uitleg bij handleiding Altea Solar IO voor screens

Belangrijk: Ga je meerdere screens installeren? Zorg dat je de complete stappen hebt doorlopen voordat je de volgende screen aansluit.

STAP 1 - EEN BEDIENINGSPUNT VOORPROGRAMMEREN

Sluit de kabel van de batterij aan op de motor. Ga op je handzender naar het gewenste kanaal en druk gelijktijdig op **“pijltje omhoog”** en **“pijltje naar beneden”**. Het screen zal op en neer bewegen ter bevestiging.

BELANGRIJK: Check of de draairichting goed is. Met pijltje naar beneden zal het screen naar beneden moeten gaan. Is dit niet zo? Druk dan op de **“MY”** knop tot het screen heen en weer beweegt. Als het goed is is nu de draairichting gewijzigd. Als de draairichting goed is kun je naar stap 2 gaan.

STAP 2 - AFSTELLEN EINDPUNTEN

Screens stel je altijd in volgens de handmatige modus. Je gaat hier dus zelf de eindinstellingen inregelen (boven- en onderpositie)

1. Stuur het screen naar de bovenpositie (waarschijnlijk wordt het screen al zo geleverd).
2. Pas eventueel de bovenpositie nog aan door op pijltje naar boven of pijltje naar beneden te drukken. Zet de onderlijst nooit te strak onder de bak om vastlopen te voorkomen.
3. Tevreden over de bovenpositie? Druk dan gelijktijdig op de **“MY”** knop en **“pijltje naar beneden”**. Het screen zal naar beneden gaan.
4. Wanneer de onderpositie is bereikt kun je kort op de **“MY”** knop drukken om de motor te stoppen. Ook hier kun je de onderpositie aanpassen met pijltje naar boven en pijltje naar beneden.

TIP: Laat altijd ongeveer 1cm ruimte onder de onderlijst omdat het doek nog wat kan oprekken.

5. Druk nu gelijktijdig op de **“MY”** knop en **“pijltje naar boven”**. Het screen zal naar boven gaan.
6. Stop het screen ongeveer halverwege.
7. Druk nu 2-3 seconden met de **“MY”** knop tot het scherm heen en weer beweegt.

STAP 3 - KOPPELEN

Sluit de installatie procedure door kort op de **PROG** knop te drukken (0.5 sec) op de achterzijde van de handzender.